



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Performance (EM/Mains) Standard Output 11.6W  
1100lm - 833 Food | 120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu               | 248123                                 |
| EAN                          | 4099854045004                          |
| Kod Producenta               | 4099854045004                          |
| Producent                    | Ledvance                               |
| Nazwa producenta             | LED TUBE T8 EM FOOD P 1200mm 11.6W 833 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10                                     |
| Gwarancja                    | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)                | 60000                                  |
| Napięcie lampy (V)           | 220-240                                |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | LED                                |
| Zamienne (W)        | 36                                 |
| Moc (W)             | 11.6W                              |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Trzonek             | G13                                |
| Rotatable           | Nie                                |
| Kod Koloru          | 833 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3300 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Jedzenie                           |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1100lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 94                |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | Performance                     |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 120cm |
| Długość (mm)     | 1212  |
| Średnica (mm)    | 26.7  |
| Dokładny kształt | T8    |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

