

Specyfikacja Sylvania ToLEDo Avant Rura LED T8  
(EM/Mains) High Output 18W 2700lm - 840 Zimna Biel  
| 150cm - Zamienne 58W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu                   | 262329                      |
| EAN                              | 5410288302430               |
| Kod Producenta                   | 0030243                     |
| Producent                        | Sylvania                    |
| Nazwa producenta                 | ToL AVANT T8 1500mm 840 50K |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                          |
| Gwarancja                        | 5 lat                       |
| Klasa efektywności energetycznej | D                           |
| Żywotność (h)                    | 50000                       |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                     |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 1x58               |
| Moc (W)       | 18W                |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G13                |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2700lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| LED Starter w komplecie | Nie                 |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM) |
| Wyjście lampy LED       | High Output         |
| Wykończenie lampy       | Matowy              |
| Obudowa                 | Szkło               |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 150cm |
| Długość (mm)     | 1499  |
| Średnica (mm)    | 28    |
| Dokładny kształt | T8    |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

